# Servicehinweis



### 1. Vorbereiten des TV-Gerätes

- Montieren Sie, wie im beiliegenden Montage-Hinweis beschrieben, den Gerätefuß an Ihr TV-Gerät und stellen das TV-Gerät auf eine ebene Fläche.
- Legen Sie die beigelegten Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige +/- Polung.
- Schließen Sie das TV-Gerät an Ihre Antennenanlage an. Sie haben folgende Wahl:

DVB-S digitale Sender über Satellit (DVB-S/DVB-S2)

DVB-C digitale Sender über Kabelanschluss

DVB-T digitale Sender über eine Antenne

Kabel analog analoge Sender über Kabelanschluss

 Schließen Sie das TV-Gerät mit dem Netzkabel an eine Steckdose mit 220-240V / 50Hz Wechselspannung an.

## 2. Erstmaliges Einschalten

Wenn Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter zum ersten Mal einschalten, erscheint der Installationsassistent.

Der Installationsassistent führt Sie durch das Menü, benutzen Sie die Cursortaste zur Auswahl und bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit der Taste □K.



### Wissenswertes zu einzelnen Einstellungen

#### Energieoptionen

Wählen Sie das gewünschte Energieschema aus und bestätigen dieses mit der Taste □K.

Wir empfehlen, aufgrund des niedrigeren Energieverbrauches, den Öko-Modus.



### **Empfangsart**

Wählen Sie die Empfangsart aus, die Ihnen zur Verfügung steht.

Empfangsarten, die nicht zur Verfügung stehen, sollten Sie in der Auswahl mit "Nein"bestätigen.



### Sendersuche/Programmsuche starten

Nur freie = alle nicht verschlüsselten Sender werden gesucht.

e = alle Sender (freie und verschlüsselte) werden gesucht.

Wenn ein CA-Modul und eine Smart-Card eingesteckt wird, werden die entsprechenden Sender die verschlüsselt sind, freigegeben.

Der Sendersuchlauf wird gestartet und zeigt im nachfolgenden Fenster die Anzahl der gefundenen Sender

#### **Netzwerk**

Die Einbindung an ein bestehendes Netzwerk können Sie gegebenenfalls später durchführen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.



## Installation abschließen

Stellen Sie den Cursor auf den Menüpunkt "Installation abschließen" und drücken die Taste  $\square K$ .

Der Installationsassistent wird geschlossen.

Nächste Seite: Freischaltung für USB-Recording

# Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording nur bei TV-Geräten ohne interne Festplatte notwendig.











Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden. Wir nennen das "USB-Recording". Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fachhändler das gerne für Sie übernehmen.

Ihr Metz-TV-Gerät verfügt über einen <u>20-stelligen</u> spezifischen "Anforderungsschlüssel". Mit diesem Code können Sie den <u>7-stelligen</u> "Aktivierungsschlüssel" über die Metz-Homepage *www.metz.de* anfordern.

- Schliessen Sie Ihre externe Festplatte über die USB-Schnittstelle an das TV-Gerät an.
- Taste drücken und die Funktionsübersicht aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel "Menü" anwählen und Taste **K** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel "Aufnahmen/EPG" anwählen und Taste **K** drücken. Das Menü "Aufnahmen / EPG" wird eingeblendet.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü "Speichermedium" anwählen und 2x die Taste
   drücken.
- Gehen Sie mit dem Cursor auf den Menüpunkt "USB-Recording freischalten?" und drücken Sie die Taste 

  K.

Das Fenster "Freischaltung des USB-Recordings" wird eingeblendet.

Notieren Sie sich den "Anforderungsschlüssel" 1 Ihres TV-Gerätes.
 Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benötigt.

## Freischaltung des TV-Gerätes

- Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter www.metz.de und gehen Sie dort auf die Produktseite "Fernseher".
- 2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite wird folgender Text eingeblendet:

USB-Recording

Hier bekommen Sie den
Aktivierungsschlüssel für die
Freischaltung Ihres TV-Gerätes.

Mit einem Klick auf den Text gelangen Sie zur Freischaltungsseite.

 Geben Sie den 20-stelligen "Anforderungsschlüssel" 1 ein und klicken mit der Maus auf K. Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen "Aktivierungsschlüssel" 2.

Falsche Eingaben führen zu einer Fehlermeldung.

- 4. Geben Sie diesen "Aktivierungsschlüssel" 2 an Ihrem TV-Gerät ein.
- **5.** Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung für USB-Recording bestätigt. Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.